



Professionele kleurenlaserprinter

met professionele oplossingen en geavanceerde papieropties

HL-L9470CDN



PRINT

Professionele kleurenlaserprinter

Kleurenlaserprinter voor hoogwaardige kleurenafdrucken en het opzetten van geavanceerde workflows. Dankzij de meegeleverde hoge capaciteit toner worden de printkosten aanzienlijk verlaagd. Dit alles samen met de stevige behuizing en de diverse papiermogelijkheden, maakt de HL-L9470CDN de ideale printpartner voor uw bedrijf.

HL-L9470CDN



- Printen tot 40 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen, tot 40 zijden per minuut
- LCD kleurentouchscreen van 8,76 cm
- NFC (Near-Field Communication) voor veilige authenticatie en mobiel printen en scannen
- 1 GB intern geheugen
- Papierlade voor 520 vel, uitbreidbaar tot 2.600
- Meegeleverde tonercartridges voor 12.000 pagina's in zwart-wit (BK), 9.000 pagina's in kleur (CMY)¹

Eenvoudig. Moeiteloos. Intelligent.

De HL-L9470CDN wordt standaard geleverd met SecurePrint+, Cloud Secure Print en Barcode Print+ zodat u direct veilig kunt afdrucken en workflows kunt automatiseren en personaliseren. Integreer de printer met toonaangevende printbeheer- en capturesoftware van derden voor een naadloos werkproces.

Optimale flexibiliteit

Deze all-in-one printer kan eenvoudig worden geüpgraded om de bedrijfsproductiviteit en de efficiëntie te verbeteren. Verhoog de papiercapaciteit door extra papierladen toe te voegen, waardoor de HL-L9470CDN kan worden getransformeerd tot een volwaardige floorstanding printer.

Geavanceerde beveiligingsopties

Om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging ondersteunt de HL-L9470CDN de nieuwste industriestandaard beveiligingsprotocollen zodat uw gegevens veilig blijven. Identiteitsbeheer en toegangscontrole zorgen ervoor dat risico's worden verminderd. Daarnaast kunnen organisaties medewerkers of groepen uitsluiten of direct toegang geven tot specifieke instellingen en functies.

Kwaliteit en prestaties

De printer beschikt over de meest geavanceerde printtechnologie waardoor u verzekerd bent van levendige, professionele kleurenafdrucken. De robuuste behuizing en duurzame onderdelen zorgen ervoor dat de printer gegarandeerd zonder onderbreking voor lange tijd uitstekend blijft presteren.

Zorgeloos printen met Brother MPS

De HL-L9470CDN is bij uitstek geschikt om te gebruiken in combinatie met Brother MPS, waarbij alles rondom de printer volledig voor u uit handen wordt genomen. Cartridges worden automatisch op het juiste moment besteld en gratis aan u geleverd en in een geval van een storing of een defect komen wij de volgende werkdag langs om dit op te lossen (next business day service op locatie). U betaalt achteraf alleen voor de pagina's die u daadwerkelijk heeft afgedrukt terwijl u nergens aan vast zit.

Ingebouwde business solutions

Gepersonaliseerd touchscreen

Verbeter de efficiëntie en plaats snelkoppelingen naar veelgebruikte functies op het startscherm van het LCD touchscreen. Gebruikers die via een kaart of wachtwoord inloggen op de printer, zien direct hun individuele snelkoppelingen en opties op het scherm.

Beveiligd afdrukken met SecurePrint+

Met Brother SecurePrint+ kunt u vertrouwelijke zakelijke documenten veilig afdrukken. Privacygevoelige documenten worden pas afgedrukt als de gebruiker bij de printer is en de printopdracht via de geïntegreerde kaartlezer of een PIN-code vrijgeeft. Hierdoor kunnen belangrijke documenten alleen worden opgehaald door geautoriseerde medewerkers en kunnen ze niet in verkeerde handen vallen.

Cloud Secure Print is een handige ingebouwde functie waarmee u vanaf elke locatie documenten naar de printer kunt verzenden, die vervolgens worden afgedrukt op het kantoor zodat u ze later kunt ophalen. Deze printopdracht op afstand kan worden verstuurd via e-mail en op een later tijdstip op een Brother printer met een internetverbinding worden vrijgegeven en afgedrukt. Documenten worden alleen afgedrukt wanneer de gebruiker een uniek wachtwoord invoert op het display van het apparaat.

Barcodelettertypen printen

Met Brother Barcode Print+ kunt u eenvoudig barcodes printen vanaf uw Brother printer. Met behulp van de ingebouwde barcodegeneratie software is het mogelijk om snel en nauwkeurig 1D- en 2D-barcodes af te drukken vanaf een Brother printer.



Nieuwe mogelijkheden met professionele oplossingen

De Brother HL-L9470CDN werkt uitstekend in combinatie met toonaangevende printmanagement oplossingen. Dit geeft uw organisatie innovatieve mogelijkheden op het gebied van documentbeheer, het stroomlijnen van werkprocessen en documentbeveiliging.

U hebt de mogelijkheid om de printer te upgraden met oplossingen van derden, zoals integratie met geavanceerde print- en documentmanagement software van Kofax en YSoft. Dit geeft u volledige flexibiliteit in hoe u uw documenten beheert, beveiligt en controleert.

We werken nauw samen met onze softwarepartners op het gebied van printbeheer en capture oplossingen, zodat u bestaande workflows kunt transformeren en efficiënter kunt werken.

Algemeen

Technologie

Laser

Laser klasse

Class 1 laserproduct

Geheugen

1GB intern
8GB externe USB Flash-geheugenstick (meegeleverd)

Bedieningspaneel

8,76 cm LCD
kleurentouchscreen

Lokale interface¹⁷

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host
(voorkant | achterkant)

Bekabelde netwerk interface

Gigabit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Mobiel printen

Direct printen vanaf een mobiel apparaat

Optionele draadloze netwerk interface (NC-9000W)¹⁶

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n
(Infrastructure modus),
Vertical pairing

Optionele Wi-Fi Direct™ interface (NC-9000W)¹⁶

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund)

Printen

Print snelheid⁸ (A4)

Tot 40 ppm (pagina's per minuut)

Dubbelzijdige print snelheid⁸ (A4)

Tot 40 zijde per minuut
(20 pagina's per minuut)

Resolutie

2.400dpi (2.400 x 600dpi),
600 x 600dpi

FPOT⁹ - eerste afdruk (First Print out Time)

Minder dan 10 seconden vanuit de standby stand en papier vanuit de standaard papierlade

Opwarm tijd

Minder dan 20 seconden vanuit de slaapstand

Printertalen

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL Class3.0), BR-Script3,
PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen,
12 bitmap lettertypen

Ingebouwde lettertypen (Postscript)

66 schaalbare lettertypen

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Barcode Print+

Printen van de meest populaire 1D- en 2D-barcodelettertypen, waaronder CODABAR, Code 128 A, B, C, Code 128 with Auto-Switch, Code 25 Interleaved, Code 39, Code 39 + Chk Encode Space Before Data, Code 39 + Mod 43Chk, Code 39 Encode Space Before Data, Code 93, Code 93 Extended, EAN/JAN-13, EAN/JAN-13 +2, EAN/JAN-13 +5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-8 +2, EAN/JAN-8 +5, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 DataBar Standard, Limited, Expanded, Truncated, and Stacked, Interleave 25 + Chk, MSI Plessey + Chk 10 and Chk 11, PDF-417 and Macro PDF-417, QR Code, QR Code Model 1 and Model 2, Swiss QR Code, UPC-A, UPC-A +2, and UPC-A +5, UPC-E (UPC-E0 and UPC-E1), UPC-E +2 and UPC-E +5, ZIP+4 PostNet 11, PostNet 9 and PostNet 5

Printerfuncties

N-in-1 printen³

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina tot èen A4 pagina (Mac tot 2, 4, 6, 9, 16 pagina's)

Folder printen

Documenten afdrukken op A5 formaat met behulp van automatisch dubbelzijdig printen

Poster printen⁴

Vergroot èen A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Watermerk printen⁴

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

Print profielen³

Bewaars uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Zwarte tekst printen⁴

Converteer alle tekst in uw documenten in zwart

Direct printen

Direct printen vanaf een USB-flashgeheugen. Ondersteunde formaten; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (via de printerdriver van Brother model), TIFF (gescand via Brother model), XPS versie 1.0

Handmatig dubbelzijdig printen⁴

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor afwijkende papierformaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

ID printen⁴

Identificatie toevoegen aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

Printopdrachten opslaan

Gemakkelijk documenten ophalen en afdrukken vanaf een aangesloten USB-flashgeheugen opslag (meegeleverd). Alle bewaarde printopdrachten zijn AES 256-gecodeerd.

Omgekeerd printen⁴

Roteer de inhoud van een document met 180°

Carbon copy⁴

Maak extra kopieën van hetzelfde document vanuit verschillende papierladen

Print melding

Er kan een melding naar uw computer worden gestuurd tijdens het afdrukken

Papiersoorten kiezen⁴

Wijs een ID toe aan een specifieke papierlade om de selectie van verschillende papiersoorten uit specifieke laden gemakkelijker te maken

Papierlade blokkeren¹⁹

Configureert de papierladeselectie om specifieke papierladen/papiersoorten voor standaard printopdrachten te blokkeren

Opdrachten scheiden¹⁹

Plaats een ander gekleurde vel papier tussen verschillende printopdrachten om ze gemakkelijk te kunnen scheiden.

Beveiligd printen⁴

Bescherm printopdrachten met een 4-cijferige code die vereist is om opdrachten op de printer te kunnen vrijgeven en afdrukken.

Printerdriver⁵

Windows¹⁸

Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 of 64 bit edities)
Windows 8.1 (32 of 64 bit edities)
Windows 7 SP1 (32 of 64 bit edities)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 & 64 bit edities)

Macintosh²¹

macOS 10.14.x of recenter

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 omgeving)

PCL Driver

Generieke PCL XL driver

PostScript universele printer driver

Driver voor Windows® voor het afdrukken naar elke via het netwerk of lokaal verbonden Brother laserprinter met PostScript ondersteuning

Chrome OS²³

Ondersteund printen via ChromeOS

Papier

Papier invoer²

Standaard papierlade (lade 1)
520 vel

Universele papierlade
100 vel, 15 enveloppen

Papier uitvoer²

250 vel bedrukte zijde onder
1 vel met bedrukte zijde boven
(rechtdoorvoerpad)

**Papierformaten -
Standaard papierlade (lade 1)**
Letter, Legal, Executive, A4, A5,
A5 (Long Edge), A6, B5(ISO),
Mexico Legal, India Legal, Folio,
16K (195 x 270mm)

Universele papierlade
Breedte: 76,2mm - 215,9mm
Lengte: 127mm - 355,6mm
Enveloppen; C5, Com-10, DL,
Monarch

Optioneel (laden 2-5)
Letter, Legal, Executive, A4, A5,
Mexico Legal, India Legal, Folio,
16K (195 x 270mm)

Dubbelzijdig printen

A4, Letter, Legal, Mexico Legal,
India Legal, Folio
(de gewenste papierformaten
kunnen handmatig gekozen
worden)

Papiersoorten

Standaard papierladen (lade 1)
Dun papier, standaard papier,
dik papier, dikker papier,
gerecycled papier

Universele papierlade
Dun papier, standaard papier,
dik papier, dikker papier,
gerecycled papier, bond papier,
labels, enveloppen, dunne en
dikke enveloppen, glanzend
papier²⁰

**Optionele papierladen (laden
2-5)**
Dun papier, standaard papier, dik
papier, dikker papier,
gerecycled papier

Dubbelzijdig printen

Dun papier, standaard papier, dik
papier, dikker papier,
gerecycled papier, glanzend
papier

**Papiergewicht
Standaard (lade 1),
Universele papierlade**
60 - 230 gr/m²
Optioneel (lade 2-5)
64 - 105 gr/m²

**Optionele mailbox en
nietunit**
60 - 200 gr/m² (met staffel)
60 - 90 gr/m² (met nietje)

**Papier invoer / uitvoer
sensoren**
Meldingen op het scherm en
optionele e-mailwaarschuwingen
wanneer invoerladen leeg of
bijna leeg zijn of wanneer de
uitvoer vol is.

Printen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

**Brother Mobile Connect
app**
Mobiele app voor het
printen vanaf Android of iOS
smartphones en tablets

Kijk voor de meest recente
ondersteuning op
[https://www.brother.nl/
mobileconnect](https://www.brother.nl/mobileconnect)

Brother Apps¹⁰
Cloud Secure Print

Mopria™
Afdrukken met behulp van de
Mopria Print service

Apple AirPrint
Printen vanuit de meest
voorkomende bestandstypen
vanaf apparaten die AirPrint
ondersteunen

**Brother Print Service
Plugin⁵**
Print direct vanaf Android
apparaten zonder speciale app

Webconnect^{10, 15}
Printen vanuit Box, Dropbox,
Evernote, OneDrive, Google
Drive™ OneNote

Kijk voor de meest recente
ondersteuning op
[https://www.brother.nl/
webconnect](https://www.brother.nl/webconnect)

Fleet management oplossingen

Unattended installer⁴
Drivers en software centraal
implementeren of aanpassen

MSI installer⁴
Drivers en software installeren
in modules en verspreiden via
Active Directory®

BRAdmin Light⁴
Software voor het beheren
van printers in het netwerk
LAN/WAN

Ingebouwde webserver
Ingebouwde webbased
printmanagement software

Driver Deployment Wizard⁴
Eenvoudig printer drivers
uitrollen over het netwerk

Mass deployment tool⁴
Een configuratie interface om
apparaat instellingen te beheren
en te implementeren

Status monitor⁴
Controleer de status van uw
apparaat vanaf uw computer

Software⁵

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)

Afdrukken en apparaat status controleren via Windows of macOS

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen, handleiding, veelgestelde vragen, probleemoplossing en contact met Brother customer service

Eenvoudige setup²²

Vereenvoudigd installatieproces met snelle toegang tot de juiste stuurprogramma's en software voor de installatie van uw Brother apparaat op uw pc

Netwerkbeveiliging

Bekabelde netwerk beveiliging

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP

IP filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

Draadloze netwerk beveiliging (voor optionele NC-9000w)^{11, 16}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Ondersteuning voor draadloos installatie (voor optionele NC-9000w)¹⁶

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IP adres op display

Het dynamische IP adres dat aan uw apparaat is toegewezen, kan op het scherm worden weergegeven

Beveiligingsfuncties

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

Automatische inbraak Detectie

Alle Brother printapparatuur is van nature veilig. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

SysLog

Geeft een IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

On-Premise Active Directory/LDAP authenticatie

Gebruik de bestaande infrastructuur voor toegang tot Brother apparaten. Via AD / LDAP kunnen medewerkers eenvoudig hun bestaande netwerk inloggegevens gebruiken om toegang te verifiëren

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Bedieningslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 200 gebruikers

Cloud Secure Print¹⁰

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Printlogboek

Controle mogelijkheden van een logbestand van alle printopdrachten opgeslagen op de CIFS-server met de volgende gegevens: ID, type, naam, gebruiker, datum, tijd, aantal pagina's

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

Near Field Communication (NFC) en NFC Kaartlezer

Geïntegreerde NFC lezer

Ondersteunt NFC standaard inclusief: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Externe NFC kaartlezer ondersteuning

- RFIDeas pcProx Enroll
- RDR-6081AKU
 - RDR-6281AKU
 - RDR-6381AKU
 - RDR-6E81AKU
 - RDR-6H81AKU
- RFIDeas AIR ID Enroll
- RDR-7081AKU
 - RDR-7581AKU
 - RDR-7F81AKU
- Elatec
- TWN3 MIFARE
 - TWN3 MIFARE NFC
 - TWN3 Multi ISO
 - TWN4 MIFARE NFC

(Kaartlezers van derde partijen vereisen extra aankoop. Andere kaartlezers worden alleen ondersteund indien deze worden geregistreerd via de ingebouwde webserver)

Oplossingen

Barcode Print+

Print eenvoudig barcodes die voldoen aan de industriestandaard via een Brother printer

Secure Print+²¹

Printopdrachten vrijgeven en afdrukken m.b.v. een NFC kaartlezer, zodat vertrouwelijke gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen

Ontwikkelaars

Brother Solutions Interface (BSI)

Open interface platform voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor bedrijven.

Ga voor meer info naar:
<https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

Verbruiksartikelen¹ en accessoires

Meegeleverde toners

1 x 12.000 pagina's (BK)
3 x 9.000 pagina's (CMY)

Hoge capaciteit toner

TN-821XL
1 x 12.000 pagina's (BK)
3 x 9.000 pagina's (CMY)

Super hoge capaciteit toner

TN-821XXL
1 x 15.000 pagina's (BK)
3 x 12.000 pagina's (CMY)

Drum

DR-821CL
Ongeveer 100.000 pagina's bij
het afdrukken van 3 pagina's
per printopdracht

Belt unit

BU-800CL
Ongeveer 150.000 pagina's bij
het afdrukken van 2 pagina's
per printopdracht

Toner opvangbak

WT-800CL
Ongeveer 100.000 pagina's
(in overeenstemming met
IOS/IEC 19798)

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde toners,
drum, belt unit,
toner opvangbak, netsnoer,
Verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart, 8 GB USB Flash-
geheugenopslag (PC interface
kabel wordt niet meegeleverd)

Kaartlezer houder

CH-1000
Optionele externe kaartlezer
houder

Wi-Fi module

NC-9000w
Optionele draadloze netwerk
verbinding

Optionele papierladen²

250 vel papierlade LT-330CL
500 vel papierlade LT-340CL
4x 520 vel papierunit TT-4000
(alleen i.c.m. verbindingstuk)
Verbindingstuk TC-4100
(nodig voor papierunit TT-4000)

Mogelijke combinaties:

3x LT-330CL of
2x LT-340CL of
1x LT-330CL + 1x LT-340CL of
TT-4000/TC-4100

Optionele afwerk opties²

MX-4000 mailbox
met 4 uitvoerunits van 100 vel of
2 uitvoerunits van 400 vel

SF-4000 nietunit⁴

Nietunit voor 500 vel (beeld
beneden) met startercartridges
met 1.950 nietjes

SR-100 nietcartridge
2 cartridge met 2x 5.000 nietjes
voor het navullen van de SF-4000

Afmetingen en gewicht

Printer zonder verpakking (WxDxH)

442 x 541 x 403 mm - 29,4 kg

Printer met verpakking (WxDxH)

557 x 628,2 x 633,5 mm - 34,7 kg

Optionele kaartlezer houder (WxDxH)

Extern: 83 x 62 x 111,5 mm
Intern: 60 x 90 mm - 0,1 kg

Optionele papierladen (WxDxH)

250 vel papierlade:
410 x 486 x 97 mm - 5,1 kg
500 vel papierlade:
410 x 486 x 133 mm - 6,6 kg
4x 520 vel papierunit:
660 x 660 x 717,4 mm - 46,6 kg
Verbindingstuk papierunit:
444 x 486 x 103 mm - 5,9 kg

Optionele afwerk opties (WxDxH)

Mailbox met 4 uitvoerunits:
367 x 416 x 381 mm - 4,4 kg
Nietunit voor 500 vel:
410 x 478,5 x 347,5 mm - 7,8 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand

Tot 15.000 pagina's per maand

Maximaal aantal afdrukken per maand⁶

Tot 150.000 pagina's per maand

Milieu

Stroomvereisten

220-240V
AC 50/60Hz

Stroomverbruik¹²

Printen: 770W
(420W in de stille modus)
Standby: 85W
Slaapstand: 15,6W
Diepe slaapstand: 1W
Uitschakelstand: 0,04W

Geluidsdruk¹³

Printen 56.5dbA
Standby 17.2dbA
Stille modus 53dbA

Geluidsvermogen¹⁴

Printen 6.88BA
Standby 3.02BA
Stille modus 6.68BA

TEC waarde

0.662 kWh/week

Omgevingsomstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80%
10°C - 32°C
50°F - 90°F

Omgevingsomstandigheden in opslag

Vochtgehalte 10 - 90%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Vereiste vrije diskruimte

50MB - Alleen voor de Windows drivers
1,6GB - Windows 10, 8.1, 7 voor alle applicaties inclusief drivers
macOS - 500MB voor alle applicaties

- 1 In overeenstemming met ISO/IEC 19798
- 2 Berekend met 80 g/m² papier
- 3 Windows en macOS
- 4 Alleen Windows
- 5 Gratis download via Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
- 6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
- 7 Vereist Brother software
- 8 In overeenstemming met ISO/IEC 24734
- 9 In overeenstemming met ISO/IEC 17629
- 10 Vereist een internetverbinding
- 11 Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)
- 12 Alle waarden zijn een inschatting. Het stroomverbruik varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving of slijtage van onderdelen
- 13 In overeenstemming met ISO 7779
- 14 In overeenstemming met RAL-UZ171
- 15 Vereist extra activering
- 16 Optionele draadloze module vereist, 5 Ghz is mogelijk niet beschikbaar in uw regio
- 17 USB hubs van derden worden niet ondersteund
- 18 Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) legacy ondersteuning tot 10/01/2023
- 19 Vereist installatie van optionele papierladen
- 20 Slechts één vel per printopdracht afdrukken
- 21 Alleen op macOS AirPrint
- 22 Ga voor meer informatie naar <https://setup.brother.com>
- 23 Ga voor meer informatie naar <https://support.brother.com>



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

brother
at your side